TDG7000EXP

PRECIO DE LISTA

$ 5.175.585

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

FINCA | CONSTRUCCIÓN | PROFESIONAL

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Respaldo de energía ante cortes de red.
- Operación de equipos en zonas sin electricidad.
- Energía para beneficiaderos y cuartos fríos.
- Obras, talleres móviles y herramienta eléctrica en campo.
- Soporte eléctrico para negocios y eventos.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

TOYAMA

GENERADORES Y PLANTAS ELÉCTRICAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



El generador Toyama TDG7000EXP ATS READY fue desarrollado para uso profesional, está equipado con un motor diésel monocilíndrico, refrigerado por aire, con arra

DATOS TÉCNICOS

KVA: 6.0 kVA
Cilindrada: 418 cc
Potencia Máxima: 6000 W
Potencia Nominal: 5500 W
Tensión de Salida: Bivolt 115, 230 V
Capacidad del Tanque: 11.5 l
Sistema de Encendido: Eléctrico, Manual
Capacitor o AVR: AVR
Peso Neto: 103 kg

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

El generador diésel Toyama TDG7000EXP se anuncia como ATS READY: su instalación pide un panel ATS. Toyama lo desarrolló para uso profesional. Su motor diésel es de un solo cilindro, con refrigeración por aire y doble arranque, manual y eléctrico. El alternador, monofásico bivolt de dos polos, da una potencia máxima de 6,0 kVA con regulador electrónico automático de voltaje (AVR). Un sensor vigila el aceite y no deja trabajar al motor cuando ese nivel queda por debajo del recomendado. El medidor digital, por su parte, informa voltaje, frecuencia y tiempo de operación. Carga 11,5 litros en el tanque y pesa 103 kg. La marca lo dirige a construcción civil, pequeñas empresas y viviendas.

RENDIMIENTO · 5

KVA **6.0 kVA**	CILINDRADA **418 cc**
POTENCIA MÁXIMA **6000 W**	POTENCIA NOMINAL **5500 W**
TENSIÓN DE SALIDA **Bivolt 115, 230 V**	

MOTOR · 2

CAPACIDAD DEL TANQUE **11.5 l**	SISTEMA DE ENCENDIDO **Eléctrico, Manual**

ELÉCTRICO · 1

CAPACITOR O AVR **AVR**

DIMENSIONES Y PESO · 1

PESO NETO **103 kg**

OTROS DATOS · 3

LÍNEA **XP Uso Intensivo**	CONEXIÓN **Monofásico**
NIVEL DE RUIDO **76 dB (A)**	

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR	**15W40** Multigrado para motor diésel. Confirme siempre contra el grado que indique el manual del fabricante de su máquina.

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CÓMO DIMENSIONAR LA CARGA

CASEGA S.A.S.

Criterio CASEGA como distribuidor — orientación para dimensionar, no dato de la ficha del fabricante. Los vatios exactos de cada equipo los indica su propia placa.



- **Inductiva** — pico al arrancar, luego baja
- **Resistiva** — consumo plano de principio a fin
- Guías: consumo nominal, ~3× típico y techo de hasta ~8×

CARGAS RESISTIVAS

Bombillo, plancha, ducha eléctrica, estufa, resistencia.

Consumo estable. Arrancan y se quedan en el mismo valor: lo que dice la placa es lo que piden, de principio a fin.

CARGAS INDUCTIVAS

Nevera, motobomba, licuadora, motor eléctrico, compresor.

Piden un pico al arrancar y luego bajan a su consumo normal. Lo habitual es del orden de 3 veces el nominal, y en casos exigentes puede llegar hasta unas 8 veces. Es un rango típico, no una regla fija.

CARGAS CAPACITIVAS

Bancos de condensadores y equipos con corrección de factor de potencia.

Poco frecuentes en finca o en obra, pero existen en instalaciones industriales y alteran el factor de potencia. Si su instalación los tiene, el dimensionamiento se revisa aparte.

CÓMO ESTIMAR LO QUE NECESITA

01 Sume el consumo continuo, en vatios, de todo lo que va a estar encendido al mismo tiempo.

02 Identifique el motor eléctrico más grande de esa lista y sume aparte su pico de arranque (como referencia típica, unas 3 veces su consumo nominal).

03 Arranque los motores de a uno. Si no arrancan al mismo tiempo, los picos no se suman y la planta trabaja mucho más holgada.

04 No deje el generador al 100 % de forma continua: deje margen de reserva para que trabaje sin ahogarse y le dure.

Con esto puede estimar usted mismo qué planta necesita. Si prefiere que le revisemos la cuenta antes de comprar, escríbanos por WhatsApp y lo dimensionamos con usted. WhatsApp +57 311 409 3012.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp **+57 311 409 3012**

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com