TDMG25SE3

PRECIO DE LISTA

$ 35.948.985

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

FINCA | CONSTRUCCIÓN | PROFESIONAL

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Respaldo de energía ante cortes de red.
- Operación de equipos en zonas sin electricidad.
- Energía para beneficiaderos y cuartos fríos.
- Obras, talleres móviles y herramienta eléctrica en campo.
- Soporte eléctrico para negocios y eventos.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

TOYAMA

GENERADORES Y PLANTAS ELÉCTRICAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



El generador Toyama TDMG25SE3D-ATS está diseñado para uso frecuente, está equipado con un motor diésel, 4 cilindros en línea, refrigerado por agua mediante radi

DATOS TÉCNICOS

Cilindrada: 2540 cc
Potencia Máxima: 27,5 kVA @ 1000 msnm
Potencia Nominal: 25 kVA @ 1000 msnm
Capacidad del Tanque: 50.0 l
Sistema de Encendido: Eléctrico
Capacitor o AVR: AVR
Voltaje Principal: 220 V
Peso Neto: 480 kg
Línea: XP Uso Intensivo

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

Toyama diseñó el generador diésel TDMG25SE3D-ATS para uso frecuente. Su motor diésel tiene cuatro cilindros en línea y se refrigera por agua mediante radiador. Entrega 25 kVA de potencia nominal en salida trifásica de 220 V, con cuatro polos y un regulador electrónico automático de voltaje (AVR). Lleva controlador HGM420 y sistema ATS integrado, más protecciones para cortocircuitos, baja presión de aceite y temperatura alta del agua. El conjunto va dentro de un carenado de láminas de acero, silenciado por dentro con tratamiento acústico, que deja bajos niveles de emisiones sonoras, y tiene puertas laterales para acceder en los mantenimientos periódicos. La marca lo dirige a la construcción civil, a la pequeña empresa y a viviendas; su instalación pide un panel ATS.

RENDIMIENTO · 3

CILINDRADA	POTENCIA MÁXIMA
2540 cc	27,5 kVA @ 1000 msnm
POTENCIA NOMINAL	
25 kVA @ 1000 msnm	

MOTOR · 2

CAPACIDAD DEL TANQUE	SISTEMA DE ENCENDIDO
50.0 l	Eléctrico

ELÉCTRICO · 2

CAPACITOR O AVR	VOLTAJE PRINCIPAL
AVR	220 V

DIMENSIONES Y PESO · 1

PESO NETO
480 kg

OTROS DATOS · 3

LÍNEA	CONEXIÓN
XP Uso Intensivo	Trifásico
NIVEL DE RUIDO	
78 dB (A)	

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR	**15W40** Multigrado para motor diésel. Confirme siempre contra el grado que indique el manual del fabricante de su máquina.

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CÓMO DIMENSIONAR LA CARGA

CASEGA S.A.S.

Criterio CASEGA como distribuidor — orientación para dimensionar, no dato de la ficha del fabricante. Los vatios exactos de cada equipo los indica su propia placa.



- **Inductiva** — pico al arrancar, luego baja
- **Resistiva** — consumo plano de principio a fin
- Guías: consumo nominal, ~3× típico y techo de hasta ~8×

CARGAS RESISTIVAS

Bombillo, plancha, ducha eléctrica, estufa, resistencia.

Consumo estable. Arrancan y se quedan en el mismo valor: lo que dice la placa es lo que piden, de principio a fin.

CARGAS INDUCTIVAS

Nevera, motobomba, licuadora, motor eléctrico, compresor.

Piden un pico al arrancar y luego bajan a su consumo normal. Lo habitual es del orden de 3 veces el nominal, y en casos exigentes puede llegar hasta unas 8 veces. Es un rango típico, no una regla fija.

CARGAS CAPACITIVAS

Bancos de condensadores y equipos con corrección de factor de potencia.

Poco frecuentes en finca o en obra, pero existen en instalaciones industriales y alteran el factor de potencia. Si su instalación los tiene, el dimensionamiento se revisa aparte.

CÓMO ESTIMAR LO QUE NECESITA

01 Sume el consumo continuo, en vatios, de todo lo que va a estar encendido al mismo tiempo.

02 Identifique el motor eléctrico más grande de esa lista y sume aparte su pico de arranque (como referencia típica, unas 3 veces su consumo nominal).

03 Arranque los motores de a uno. Si no arrancan al mismo tiempo, los picos no se suman y la planta trabaja mucho más holgada.

04 No deje el generador al 100 % de forma continua: deje margen de reserva para que trabaje sin ahogarse y le dure.

Con esto puede estimar usted mismo qué planta necesita. Si prefiere que le revisemos la cuenta antes de comprar, escríbanos por WhatsApp y lo dimensionamos con usted. WhatsApp +57 311 409 3012.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp **+57 311 409 3012**

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com