GR 60

PRECIO DE LISTA

$ 3.602.300

IVA incluido. Precio consultado el 20 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

DOMÉSTICO

CONSTRUCCIÓN & OTROS

APLICACIONES

Según la ficha oficial del fabricante

- Ideal como fuente de energía de respaldo en caso de un corte de energía.
- Generar energía en lugares con un suministro de energía deficien- te o nulo.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

STIHL

GENERADORES Y PLANTAS ELÉCTRICAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



La GR 60 es un generador portátil estándar de gasolina de la serie GR (modelos 40, 60 y 80) de STIHL, como todos los modelos de la serie. Cuenta con un motor de combustión interna de gasolina (arranque manual tipo cuerda) y un regulador interno de voltaje para mantener estable la salida eléctrica. Las revoluciones del motor deben mantenerse constantes para garantizar una frecuencia de red estable (60 Hz).

DATOS TÉCNICOS

Tipo de motor: gasolina
Potencia máxima [W]: 5.500
Cilindrada [cm³]: 340
Número de enchufes (monofásico): 4
Capacidad del tanque [L]: 25
Autonomía 50% carga: 9,5 h
Peso [kg]: 68.5
Potencia sonora LWA [dB(A)]: 101

PRINCIPALES ATRIBUTOS

TAPA/TANQUE/MEDIDOR DE COMBUSTIBLE

PANEL DE CONTROL

MANIJA DE ARRANQUE

GRIFO DE COMBUSTIBLE

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

Con el generador a gasolina STIHL GR 60 se genera energía para usos domésticos y profesionales exigentes: sirve como fuente de reserva en un apagón, o donde el suministro eléctrico es deficiente o inexistente. Entrega en todo momento 5,0 kW eléctricos y pesa 68,5 kg.

Va montado en un robusto bastidor tubular de acero, con chasis de ruedas grandes y manillar plegable para moverlo. Ofrece tomas de dos voltajes distintos, que se eligen con un interruptor independiente, y la regulación automática del voltaje mantiene la tensión constante sea cual sea el consumo de los aparatos conectados. El tanque de 25 litros permite generar electricidad de forma ininterrumpida, y un indicador muestra el nivel de combustible. El panel con pantalla digital muestra horas de funcionamiento, frecuencia y tensión. Si falta aceite, un sensor desconecta el motor; y si los aparatos conectados piden más de lo que entrega, la protección contra sobrecarga desconecta el generador.

RENDIMIENTO · 5

CILINDRADA **340 cm³**	SALIDA NOMINAL **5000 W**
RÉGIMEN NOMINAL **3600 r/min**	NIVEL DE PRESIÓN SONORA **81 dB(A)**
NIVEL DE POTENCIA ACÚSTICA **101 dB(A)**	

MOTOR · 1

CABIDA DEL DEPÓSITO **25 l**

ELÉCTRICO · 3

NÚMERO DE TOMAS TRIFÁSICAS **0**	NÚMERO DE ENCHUFES MONOFÁSICOS **4**
VOLTAJE NOMINAL (TOMA DE CORRIENTE 1FÁSICA) **110 / 220 V**	

DIMENSIONES Y PESO · 4

PESO **68.5 kg**	ANCHO DEL DISPOSITIVO **55 cm**
ALTURA DEL DISPOSITIVO **55 cm**	LONGITUD DEL DISPOSITIVO **68 cm**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

COMBUSTIBLE	**25 l** Ficha: Cabida del depósito

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR	**20W50 o 10W30** Multigrado para motor de gasolina de 4 tiempos. Entre los dos grados manda el que indique el manual del fabricante de su máquina.

CÓMO DIMENSIONAR LA CARGA

CASEGA S.A.S.

Criterio CASEGA como distribuidor — orientación para dimensionar, no dato de la ficha del fabricante. Los vatios exactos de cada equipo los indica su propia placa.



- **Inductiva** — pico al arrancar, luego baja
- **Resistiva** — consumo plano de principio a fin
- Guías: consumo nominal, ~3× típico y techo de hasta ~8×

CARGAS RESISTIVAS

Bombillo, plancha, ducha eléctrica, estufa, resistencia.

Consumo estable. Arrancan y se quedan en el mismo valor: lo que dice la placa es lo que piden, de principio a fin.

CARGAS INDUCTIVAS

Nevera, motobomba, licuadora, motor eléctrico, compresor.

Piden un pico al arrancar y luego bajan a su consumo normal. Lo habitual es del orden de 3 veces el nominal, y en casos exigentes puede llegar hasta unas 8 veces. Es un rango típico, no una regla fija.

CARGAS CAPACITIVAS

Bancos de condensadores y equipos con corrección de factor de potencia.

Poco frecuentes en finca o en obra, pero existen en instalaciones industriales y alteran el factor de potencia. Si su instalación los tiene, el dimensionamiento se revisa aparte.

CÓMO ESTIMAR LO QUE NECESITA

01 Sume el consumo continuo, en vatios, de todo lo que va a estar encendido al mismo tiempo.

02 Identifique el motor eléctrico más grande de esa lista y sume aparte su pico de arranque (como referencia típica, unas 3 veces su consumo nominal).

03 Arranque los motores de a uno. Si no arrancan al mismo tiempo, los picos no se suman y la planta trabaja mucho más holgada.

04 No deje el generador al 100 % de forma continua: deje margen de reserva para que trabaje sin ahogarse y le dure.

Con esto puede estimar usted mismo qué planta necesita. Si prefiere que le revisemos la cuenta antes de comprar, escríbanos por WhatsApp y lo dimensionamos con usted. WhatsApp +57 311 409 3012.

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com