# Planta eléctrica AG3500i

## MERCADO

FINCA | CONSTRUCCIÓN | PROFESIONAL

## APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Respaldo de energía ante cortes de red.
- Operación de equipos en zonas sin electricidad.
- Energía para beneficiaderos y cuartos fríos.
- Obras, talleres móviles y herramienta eléctrica en campo.
- Soporte eléctrico para negocios y eventos.

## ASESORÍA

**WhatsApp:** +57 311 409 3012
**Dirección:** Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
**Correo:** gyggarzon1@gmail.com

ADVANCE

# GENERADORES Y PLANTAS ELÉCTRICAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón




Advance Planta eléctrica AG3500i para respaldo de energía en finca, obra o negocio.

## DATOS TÉCNICOS

**Potencia máxima:** 3,5 kW
**Potencia continua:** 3,2 kW
**Frecuencia Nominal:** 60 Hz
**Combustible:** Gasolina
**Sistema de arranque:** Retráctil manual
**Capacidad del tanque:** 8 Lt
**Sistema de refrigeración:** Aire
**Voltaje:** 110 / 220 V
**Salida de corriente:** 29 Amp

## CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la categoría Generadores y plantas eléctricas Advance, la Planta eléctrica AG3500i es la 6.ª por potencia máxima (3,5 Kw) de las 7 que publican ese dato. Entre las que publican ese dato, si necesita más de 3,5 Kw, la inmediata superior en potencia máxima es la Planta eléctrica AG3800 (3,6 Kw); si le basta con 2,5 Kw, la inmediata inferior es la Planta eléctrica advance AG2500.

### RENDIMIENTO · 3

| | |
|---|---|
| POTENCIA MÁXIMA<br>**3,5 kW** | POTENCIA CONTINUA<br>**3,2 kW** |
| FRECUENCIA NOMINAL<br>**60 Hz** | |

### MOTOR · 4

| | |
|---|---|
| COMBUSTIBLE<br>**Gasolina** | SISTEMA DE ARRANQUE<br>**Retráctil manual** |
| CAPACIDAD DEL TANQUE<br>**8 Lt** | SISTEMA DE REFRIGERACIÓN<br>**Aire** |

### ELÉCTRICO · 2

| | |
|---|---|
| VOLTAJE<br>**110 / 220 V** | SALIDA DE CORRIENTE<br>**29 Amp** |

### DIMENSIONES Y PESO · 1

| |
|---|
| PESO<br>**27,5 kg** |

### OTROS DATOS · 1

| |
|---|
| MODO DE REGULACIÓN<br>**AVR** |

## QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

| | |
|---|---|
| COMBUSTIBLE | **Gasolina**<br>Ficha: Combustible |

### ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

| | |
|---|---|
| ACEITE DE MOTOR | **20W50 o 10W30**<br>Multigrado para motor de gasolina de 4 tiempos. Entre los dos grados manda el que indique el manual del fabricante de su máquina. |



**CASEGA S.A.S.**
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

# CÓMO DIMENSIONAR LA CARGA

CASEGA S.A.S.

Criterio CASEGA como distribuidor — orientación para dimensionar, no dato de la ficha del fabricante. Los vatios exactos de cada equipo los indica su propia placa.



- **Inductiva** — pico al arrancar, luego baja
- **Resistiva** — consumo plano de principio a fin
- Guías: consumo nominal, ~3× típico y techo de hasta ~8×

## CARGAS RESISTIVAS

Bombillo, plancha, ducha eléctrica, estufa, resistencia.

Consumo estable. Arrancan y se quedan en el mismo valor: lo que dice la placa es lo que piden, de principio a fin.

## CARGAS INDUCTIVAS

Nevera, motobomba, licuadora, motor eléctrico, compresor.

Piden un pico al arrancar y luego bajan a su consumo normal. Lo habitual es del orden de 3 veces el nominal, y en casos exigentes puede llegar hasta unas 8 veces. Es un rango típico, no una regla fija.

## CARGAS CAPACITIVAS

Bancos de condensadores y equipos con corrección de factor de potencia.

Poco frecuentes en finca o en obra, pero existen en instalaciones industriales y alteran el factor de potencia. Si su instalación los tiene, el dimensionamiento se revisa aparte.

## CÓMO ESTIMAR LO QUE NECESITA

**01** Sume el consumo continuo, en vatios, de todo lo que va a estar encendido al mismo tiempo.

**02** Identifique el motor eléctrico más grande de esa lista y sume aparte su pico de arranque (como referencia típica, unas 3 veces su consumo nominal).

**03** Arranque los motores de a uno. Si no arrancan al mismo tiempo, los picos no se suman y la planta trabaja mucho más holgada.

**04** No deje el generador al 100 % de forma continua: deje margen de reserva para que trabaje sin ahogarse y le dure.

*Con esto puede estimar usted mismo qué planta necesita. Si prefiere que le revisemos la cuenta antes de comprar, escríbanos por WhatsApp y lo dimensionamos con usted. WhatsApp +57 311 409 3012.*

CASEGA S.A.S.

## ¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

**Cotizar por WhatsApp** **+57 311 409 3012**

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

**CASEGA S.A.S.**
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com