

YDE13TA-TA3

MERCADO



FINCA



CONSTRUCCIÓN



PROFESIONAL

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Respaldo de energía ante cortes de red.
- Operación de equipos en zonas sin electricidad.
- Energía para beneficiaderos y cuartos fríos.
- Obras, talleres móviles y herramienta eléctrica en campo.
- Soporte eléctrico para negocios y eventos.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012

Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

Correo: gyggarzon1@gmail.com



YORKING

GENERADORES Y PLANTAS ELÉCTRICAS



Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón

YORKING



Yorking Planta eléctrica YDE13TA-TA3 para respaldo de energía en finca, obra o negocio.

DATOS TÉCNICOS

Salida nominal: 9,5 kVA (monofásico) - 11,5 kVA (trifásico)

Frecuencia Nominal: 60 Hz

Velocidad de rotación: 3600 rpm

Salida nominal trifásica: 11,5 kVA

Salida nominal monofásica: 9,5 kVA

Factor de potencia trifásico: 0,8

Factor de potencia monofásico: 1

Combustible: Diesel

Tipo de aceite: 15W40



CASEGA S.A.S.

Garzón, Huila · Colombia

RENDIMIENTO · 7

SALIDA NOMINAL 9,5 kVA (monofásico) - 11,5 kVA (trifásico)	FRECUENCIA NOMINAL 60 Hz
VELOCIDAD DE ROTACIÓN 3600 rpm	SALIDA NOMINAL TRIFÁSICA 11,5 kVA
SALIDA NOMINAL MONOFÁSICA 9,5 kVA	FACTOR DE POTENCIA TRIFÁSICO 0,8
FACTOR DE POTENCIA MONOFÁSICO 1	

MOTOR · 7

COMBUSTIBLE Diesel	TIPO DE ACEITE 15W40
MODELO DE MOTOR YD2V80	SISTEMA DE ARRANQUE 12 V Eléctrico
CAPACIDAD DEL TANQUE 25 L	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 2,6 Litro/Hora
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Líquido Refrigerante	

ELÉCTRICO · 5

FASES Opera monofásico y trifásico (un tipo de conexión a la vez)	VOLTAJE 127 V - 127V/220V
CONTROLADOR SmartGen (V-Hz-Horas de trabajo)	SALIDA DE CORRIENTE TRIFÁSICA 30,2 amperios
SALIDA DE CORRIENTE MONOFÁSICA 74.8 amperios	

DIMENSIONES Y PESO · 4

ALTO 0.80 Mts	PESO 320 kg
ANCHO 0.65 Mts	LARGO 1.20 Mts

ACCESORIOS Y GARANTÍA · 3

NO INCLUYE Cargador de batería, Mano de obra e instalación, Transferencia automática, Conexiones de sistema de escape, Entrega en el sitio	APLICACIÓN Este equipo está diseñado para trabajo exclusivo de emergencia, no se recomienda para trabajo continuo
---	--

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

ACCESORIOS INCLUIDOS

Batería y cable, Clavijas de conexión, Kit de herramientas básico, Kit de ruedas, Manual de instrucciones técnicas de operación y mantenimiento

OTROS DATOS · 1

MODO DE REGULACIÓN

AVR

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

CAPACIDAD DE ACEITE	15W40 Ficha: Tipo de aceite
---------------------	---------------------------------------

COMBUSTIBLE	Diesel Ficha: Combustible
-------------	-------------------------------------

CONSUMO	2,6 Litro/Hora Ficha: Consumo de combustible
---------	--

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR	15W40 Multigrado para motor diésel. Confirme siempre contra el grado que indique el manual del fabricante de su máquina.
-----------------	--

• Taller propio en Garzón

• Repuesto original

• Garantía por escrito

CÓMO DIMENSIONAR LA CARGA

Criterio CASEGA como distribuidor — orientación para dimensionar, no dato de la ficha del fabricante. Los vatios exactos de cada equipo los indica su propia placa.



- Inductiva** — pico al arrancar, luego baja
- Resistiva** — consumo plano de principio a fin
- Guías: consumo nominal, $\sim 3\times$ típico y techo de hasta $\sim 8\times$

CARGAS RESISTIVAS

Bombillo, plancha, ducha eléctrica, estufa, resistencia.

Consumo estable. Arrancan y se quedan en el mismo valor: lo que dice la placa es lo que piden, de principio a fin.

CARGAS INDUCTIVAS

Nevera, motobomba, licuadora, motor eléctrico, compresor.

Piden un pico al arrancar y luego bajan a su consumo normal. Lo habitual es del orden de 3 veces el nominal, y en casos exigentes puede llegar hasta unas 8 veces. Es un rango típico, no una regla fija.

CARGAS CAPACITIVAS

Bancos de condensadores y equipos con corrección de factor de potencia.

Poco frecuentes en finca o en obra, pero existen en instalaciones industriales y alteran el factor de potencia. Si su instalación los tiene, el dimensionamiento se revisa aparte.

CÓMO ESTIMAR LO QUE NECESITA

- 01** Sume el consumo continuo, en vatios, de todo lo que va a estar encendido al mismo tiempo.
- 02** Identifique el motor eléctrico más grande de esa lista y sume aparte su pico de arranque (como referencia típica, unas 3 veces su consumo nominal).
- 03** Arranque los motores de a uno. Si no arrancan al mismo tiempo, los picos no se suman y la planta trabaja mucho más holgada.
- 04** No deje el generador al 100 % de forma continua: deje margen de reserva para que trabaje sin ahogarse y le dure.

Con esto puede estimar usted mismo qué planta necesita. Si prefiere que le revisemos la cuenta antes de comprar, escríbanos por WhatsApp y lo dimensionamos con usted. WhatsApp +57 311 409 3012.



¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun-Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012



Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado