# YDE8500TD

## MERCADO

FINCA | CONSTRUCCIÓN | PROFESIONAL

## APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Respaldo de energía ante cortes de red.
- Operación de equipos en zonas sin electricidad.
- Energía para beneficiaderos y cuartos fríos.
- Obras, talleres móviles y herramienta eléctrica en campo.
- Soporte eléctrico para negocios y eventos.

## ASESORÍA

**WhatsApp:** +57 311 409 3012
**Dirección:** Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
**Correo:** gyggarzon1@gmail.com

YORKING

# GENERADORES Y PLANTAS ELÉCTRICAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón




Yorking Planta eléctrica YDE8500TD para respaldo de energía en finca, obra o negocio.

## DATOS TÉCNICOS

**Salida nominal:** 6,5 kVA - 6,5 kW
**Frecuencia Nominal:** 60 Hz
**Velocidad de rotación:** 3600 rpm
**Combustible:** Diesel
**Motor modelo:** YD192FAG
**Tipo de aceite:** 15w-40
**Sistema de arranque:** Eléctrico
**Capacidad del tanque:** 14,5 L
**Sistema de refrigeración:** Aire

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**YDE8500TD**

## RENDIMIENTO · 3

| | |
|---|---|
| SALIDA NOMINAL<br>**6,5 kVA - 6,5 kW** | FRECUENCIA NOMINAL<br>**60 Hz** |
| VELOCIDAD DE ROTACIÓN<br>**3600 rpm** | |

## MOTOR · 6

| | |
|---|---|
| COMBUSTIBLE<br>**Diesel** | MOTOR MODELO<br>**YD192FAG** |
| TIPO DE ACEITE<br>**15w-40** | SISTEMA DE ARRANQUE<br>**Eléctrico** |
| CAPACIDAD DEL TANQUE<br>**14,5 L** | SISTEMA DE REFRIGERACIÓN<br>**Aire** |

## ELÉCTRICO · 4

| | |
|---|---|
| VOLTAJE<br>**120 - 240 V** | CONTROLADOR<br>**SmartGen (V-Hz-Horas de trabajo)** |
| NO. DE FASES<br>**Monofásica** | SALIDA DE CORRIENTE<br>**27.1 Amp** |

## DIMENSIONES Y PESO · 5

| | |
|---|---|
| ALTO<br>**68,5 cm** | PESO<br>**170 kg** |
| ANCHO<br>**52,5 cm** | LARGO<br>**96,0 cm** |
| DIÁMETRO POR CARRERA<br>**92 x 75 mm** | |

## ACCESORIOS Y GARANTÍA · 3

| | |
|---|---|
| NO INCLUYE<br>**Cargador de batería, Mano de obra instalación y puesta en servicio, Conexiones de sistema de escape, Entrega en el sitio** | APLICACIÓN<br>**Este equipo está diseñado para trabajo exclusivo de emergencia, no se recomienda para trabajo continuo** |
| ACCESORIOS INCLUIDOS<br>**Batería y cable, Clavijas de conexión, Kit de herramientas básico, Kit de ruedas, Manual de instrucciones técnicas de operación y mantenimiento** | |

## OTROS DATOS · 1

| |
|---|
| MODO DE REGULACIÓN<br>**AVR** |

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

**CASEGA S.A.S.**
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

## QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

| | |
|---|---|
| CAPACIDAD DE ACEITE | **15w-40.**<br>Ficha: Tipo de aceite |
| COMBUSTIBLE | **Diesel**<br>Ficha: Combustible |

### ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

| | |
|---|---|
| ACEITE DE MOTOR | **15W40**<br>Multigrado para motor diésel. Confirme siempre contra el grado que indique el manual del fabricante de su máquina. |

## CÓMO DIMENSIONAR LA CARGA

CASEGA S.A.S.

Criterio CASEGA como distribuidor — orientación para dimensionar, no dato de la ficha del fabricante. Los vatios exactos de cada equipo los indica su propia placa.



- **Inductiva** — pico al arrancar, luego baja
- **Resistiva** — consumo plano de principio a fin
- Guías: consumo nominal, ~3× típico y techo de hasta ~8×

### CARGAS RESISTIVAS

Bombillo, plancha, ducha eléctrica, estufa, resistencia.

Consumo estable. Arrancan y se quedan en el mismo valor: lo que dice la placa es lo que piden, de principio a fin.

### CARGAS INDUCTIVAS

Nevera, motobomba, licuadora, motor eléctrico, compresor.

Piden un pico al arrancar y luego bajan a su consumo normal. Lo habitual es del orden de 3 veces el nominal, y en casos exigentes puede llegar hasta unas 8 veces. Es un rango típico, no una regla fija.

### CARGAS CAPACITIVAS

Bancos de condensadores y equipos con corrección de factor de potencia.

Poco frecuentes en finca o en obra, pero existen en instalaciones industriales y alteran el factor de potencia. Si su instalación los tiene, el dimensionamiento se revisa aparte.

### CÓMO ESTIMAR LO QUE NECESITA

**01** Sume el consumo continuo, en vatios, de todo lo que va a estar encendido al mismo tiempo.

**02** Identifique el motor eléctrico más grande de esa lista y sume aparte su pico de arranque (como referencia típica, unas 3 veces su consumo nominal).

**03** Arranque los motores de a uno. Si no arrancan al mismo tiempo, los picos no se suman y la planta trabaja mucho más holgada.

**04** No deje el generador al 100 % de forma continua: deje margen de reserva para que trabaje sin ahogarse y le dure.

*Con esto puede estimar usted mismo qué planta necesita. Si prefiere que le revisemos la cuenta antes de comprar, escríbanos por WhatsApp y lo dimensionamos con usted. WhatsApp +57 311 409 3012.*




**CASEGA S.A.S.**
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

## ¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

**+57 311 409 3012**

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

**CASEGA S.A.S.**
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com