YGE1000i

MERCADO

FINCA | CONSTRUCCIÓN | PROFESIONAL

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Respaldo de energía ante cortes de red.
- Operación de equipos en zonas sin electricidad.
- Energía para beneficiaderos y cuartos fríos.
- Obras, talleres móviles y herramienta eléctrica en campo.
- Soporte eléctrico para negocios y eventos.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

YORKING

GENERADORES Y PLANTAS ELÉCTRICAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Yorking Planta eléctrica YGE1000i para respaldo de energía en finca, obra o negocio.

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal: 0.85 kVA
Potencia standby: 1 kW
Velocidad nominal: 5500 rpm
Factor de potencia: 1
Frecuencia Nominal: 60 Hz
Relación de compresión: 8.5:1
Motor Modelo: 144F
Tipo de motor: Motor de gasolina, 4 tiempos, refrigerado por aire
Tipo de aceite: Grade CD o superior SAE20W-50

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la categoría Generadores y plantas eléctricas Yorking, la Planta eléctrica YGE1000i es la 26.ª por potencia stand by en kW (1 Kw) de las 26 que publican ese dato. Entre las que publican ese dato, si necesita más de 1 Kw, la inmediata superior en potencia stand by es la Planta eléctrica YGE2000I (2 Kw).

RENDIMIENTO · 6

POTENCIA NOMINAL 0.85 kVA	POTENCIA STANDBY 1 kW
VELOCIDAD NOMINAL 5500 rpm	FACTOR DE POTENCIA 1
FRECUENCIA NOMINAL 60 Hz	RELACIÓN DE COMPRESIÓN 8.5:1

MOTOR · 9

MOTOR MODELO 144F	TIPO DE MOTOR Motor de gasolina, 4 tiempos, refrigerado por aire
TIPO DE ACEITE Grade CD o superior SAE20W-50	MÉTODO DE ARRANQUE Arranque retráctil
CAPACIDAD DE ACEITE 0,25 L	TIPO DE COMBUSTIBLE Gasolina sin plomo para vehículos
CAPACIDAD DEL TANQUE 2.1 L	SISTEMA DE ENCENDIDO T.C.I
CONSUMO DE COMBUSTIBLE máx. 420 g/kW.h.	

ELÉCTRICO · 4

VOLTAGE 120 V	CORRIENTE 7.08 A
NO. DE FASES Monofásico	MODELO DEL GENERADOR G10i

DIMENSIONES Y PESO · 6

ALTO 380 mm	ANCHO 260 mm
LARGO 480 mm	PESO NETO 14.8 kg
PESO BRUTO 17 kg	DIÁMETRO POR CARRERA 44 × 36 mm

OTROS DATOS · 4

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

DESPLAZAMIENTO **53.5 cc**	NIVEL DE RUIDO **61,6 dB (a 7m)**
TIPO DE ESTRUCTURA **Tipo silencioso con cabina**	TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO **3,5 H (continuo al 75% de la potencia)**

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

TIPO DE COMBUSTIBLE	**Gasolina** Ficha: Tipo de motor
CAPACIDAD DE ACEITE	**Grade CD o superior SAE20W-50.** Ficha: Tipo de aceite
CAPACIDAD DE ACEITE	**0,25 L** Ficha: Capacidad de aceite
COMBUSTIBLE	**Gasolina sin plomo para vehículos** Ficha: Tipo de combustible
CONSUMO	**máx. 420 g/kW.h.** Ficha: Consumo de combustible

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR	**20W50 o 10W30** Multigrado para motor de gasolina de 4 tiempos. Entre los dos grados manda el que indique el manual del fabricante de su máquina.

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CÓMO DIMENSIONAR LA CARGA

CASEGA S.A.S.

Criterio CASEGA como distribuidor — orientación para dimensionar, no dato de la ficha del fabricante. Los vatios exactos de cada equipo los indica su propia placa.



- **Inductiva** — pico al arrancar, luego baja
- **Resistiva** — consumo plano de principio a fin
- Guías: consumo nominal, ~3× típico y techo de hasta ~8×

CARGAS RESISTIVAS

Bombillo, plancha, ducha eléctrica, estufa, resistencia.

Consumo estable. Arrancan y se quedan en el mismo valor: lo que dice la placa es lo que piden, de principio a fin.

CARGAS INDUCTIVAS

Nevera, motobomba, licuadora, motor eléctrico, compresor.

Piden un pico al arrancar y luego bajan a su consumo normal. Lo habitual es del orden de 3 veces el nominal, y en casos exigentes puede llegar hasta unas 8 veces. Es un rango típico, no una regla fija.

CARGAS CAPACITIVAS

Bancos de condensadores y equipos con corrección de factor de potencia.

Poco frecuentes en finca o en obra, pero existen en instalaciones industriales y alteran el factor de potencia. Si su instalación los tiene, el dimensionamiento se revisa aparte.

CÓMO ESTIMAR LO QUE NECESITA

01 Sume el consumo continuo, en vatios, de todo lo que va a estar encendido al mismo tiempo.

02 Identifique el motor eléctrico más grande de esa lista y sume aparte su pico de arranque (como referencia típica, unas 3 veces su consumo nominal).

03 Arranque los motores de a uno. Si no arrancan al mismo tiempo, los picos no se suman y la planta trabaja mucho más holgada.

04 No deje el generador al 100 % de forma continua: deje margen de reserva para que trabaje sin ahogarse y le dure.

Con esto puede estimar usted mismo qué planta necesita. Si prefiere que le revisemos la cuenta antes de comprar, escríbanos por WhatsApp y lo dimensionamos con usted. WhatsApp +57 311 409 3012.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp **+57 311 409 3012**

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com