



STIHL

JARDÍN



Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón

MERCADO



DOMÉSTICO

APLICACIONES

Según la ficha oficial del fabricante

- Aspirado de zonas pequeñas en el hogar.
- Aspirado de lugares de difícil acceso en el auto, cochera, habitación.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012

Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

Correo: gyggarzon1@gmail.com



Aspiradora portátil y ligera. De fácil operación y tamaño reducido ideal para su uso en diferentes áreas; incluye kit completo de accesorios que facilitan su almacenaje, transporte y uso en espacios reducidos. Led indicador de nivel de carga y excelente capacidad de depósito (0.75 l)

DATOS TÉCNICOS

VOLTAJE [v]: 10.8

NIVEL DE RUIDO [dB(A)]: <84

Caudal max. de aspirado [l/s]: 17

Peso* [kg]: 1.1

Máx. Capacidad de aspirado [mbar/kPa]: 80/8

cAPACIDAD del DEPÓSITO [l]: 0.75

Potencia constante de trabajo [kg/hp]: SI

Autonomía de trabajo [min]: 14

PRINCIPALES ATRIBUTOS

GATILLO CON BLOQUEO PERMANENTE

COMPATIBLE CON SISTEMA STIHL AS

INDICADOR DE CARGA LED

FILTRADO DE DOBLE ETAPA

VÁLVULA DE SELLADO DE SUCIEDAD



CASEGA S.A.S.

Garzón, Huila · Colombia

RENDIMIENTO · 4

CONSUMO DE POTENCIA 0.10 kW	ASPIRACIÓN MÁX. EN EL EXTREMO DE LA MANGUERA 65 mbar
LONGITUD MÁX. DEL TUBO FLEXIBLE DE ASPIRACIÓN 1.500 m	LONGITUD MÍN. DEL TUBO FLEXIBLE DE ASPIRACIÓN 0.500 m

ELÉCTRICO · 5

TENSIÓN MÁX. 12 V	TENSIÓN NOMINAL 11 V
SISTEMA DE ACUMULADOR AS	PESO DEL DISPOSITIVO SIN BATERÍA 1.1 kg
TIEMPO MÁX. DE FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA AS 2 14 min	

DIMENSIONES Y PESO · 5

ANCHO DEL DISPOSITIVO 465 mm	ALTURA DEL DISPOSITIVO 187 mm
VOLUMEN DEL RECIPIENTE 0.8 l	PROFUNDIDAD DEL DISPOSITIVO 113 mm
MANGUERA DE ASPIRACIÓN DE DIÁMETRO INTERIOR 29 mm	

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

CONSUMO	0.10 kW Ficha: Consumo de potencia
---------	---------------------------------------

SERVICIO Y CONSEJOS

- Después de cada jornada de trabajo, retire el filtro de papel y sacuda fuertemente para retirar la suciedad, vuelta a instalar.
- Procure no aspirar líquidos ya que los componentes internos del equipo así como su filtro pueden dañarse.
- Siempre asegure que la batería AS 2 se encuentra correctamente instalada en el equipo.
- La limpieza y resguardo de los equipos a batería es fundamental ya que no requieren mantenimiento mecánico. Siempre limpie el equipo de forma exterior con un paño ligeramente humedecido y seque de inmediato.
- Resguarde el equipo en un lugar aislado a la luz solar y condiciones extremas de calor y humedad.



¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun-Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012



Escanee para ver la ficha en línea
con fotos y precio actualizado

• Taller propio en Garzón

• Repuesto original

• Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.

Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)

gyggarzon1@gmail.com