EFM-4

MERCADO

AGRÍCOLA

FINCA

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Ensilaje y conservación de forraje para época seca.
- Picado de precisión de maíz, caña y pasto de corte.
- Preparación de alimento para ganado de leche y ceba.
- Suministro constante de forraje en sistemas estabulados.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

PENAGOS

ENSILADORAS Y PICADORAS DE FORRAJE

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Alimento de calidad para sus animales durante todo el año, ideal para empacar silo y almacenarlo para las temporadas de sequía.

DATOS TÉCNICOS

Potencia motor Diésel y bandas: 10 HP a 3.600 rpm 2 bandas tipo V B54”
Potencia motor gasolina y bandas: 13 HP a 3.600 rpm 2 bandas tipo V B74”
Potencia motor eléctrico y bandas: 7,5 a 10 HP a 3.600RPM 2 bandas tipo V B54”***
Potencia para accionamiento con tractor: 7,5 CV PTO tractor a 540 rpm
Sistema de freno: Disco acero/pastillas
Diámetro de polea motor: 4” x 2B
Peso aproximado: 367 kg
Tamaño de la bolsa (Largo x Ancho): 1,10 [m] x 0,60 [m]
Capacidad: 2 a 4 toneladas/hora 1 bolsa/minuto*

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Ensiladora de Forrajes Mecánica EFM-4 de Penagos empaca silo en volumen (maíz, caña, pastos de corte u hojas) para guardarlo de cara a las temporadas de sequía. Compacta el forraje con mecanismos precisos y de manejo sencillo, lo que ayuda a conservar bien el silo y a mantener la calidad de la comida de los animales.

Su tolva es abatible, así que se puede alimentar a mano o desde vagones forrajeros; ese modo de alimentación es el que define cuánto ensila. Llena aproximadamente una bolsa por minuto, de entre 40 y 50 kg, aunque el peso final cambia con la humedad y la variedad del pasto.

Es un equipo robusto, hecho con materiales de larga duración para las condiciones del campo colombiano. Se mueve con motor diésel, a gasolina o eléctrico, o con la toma de fuerza de un tractor, y tiene freno de disco.

RENDIMIENTO · 4

POTENCIA MOTOR DIÉSEL Y BANDAS **10 HP a 3.600 rpm 2 bandas tipo V B54”**	POTENCIA MOTOR GASOLINA Y BANDAS **13 HP a 3.600 rpm 2 bandas tipo V B74”**
POTENCIA MOTOR ELÉCTRICO Y BANDAS **7,5 a 10 HP a 3.600RPM 2 bandas tipo V B54”*** **	POTENCIA PARA ACCIONAMIENTO CON TRACTOR **7,5 CV PTO tractor a 540 rpm**

MOTOR · 2

SISTEMA DE FRENO **Disco acero/pastillas**	DIÁMETRO DE POLEA MOTOR **4” x 2B**

DIMENSIONES Y PESO · 2

PESO APROXIMADO **367 kg**	TAMAÑO DE LA BOLSA (LARGO X ANCHO) **1,10 [m] x 0,60 [m]**

OTROS DATOS · 4

CAPACIDAD **2 a 4 toneladas/hora 1 bolsa/minuto***	ALIMENTACIÓN **Manual o mecánica****
CALIBRE BOLSA **6**	CAPACIDAD BOLSA **40 – 50 kg******

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

MOTORES CASEGA QUE LO ACCIONAN

Cruce con el catálogo CASEGA S.A.S. — este equipo declara "Potencia motor gasolina y bandas: 13 HP a 3.600 RPM 2 bandas tipo V B74"". Se listan los motores cuya potencia publicada lo cubre.

Toyama Motor Gasolina TE130-XP	Potencia Máxima: 13.0 HP
Toyama Motor Gasolina TE130E-XP	Potencia Máxima: 13.0 HP
Toyama Motor Diésel TDE140EXP	Potencia Máxima: 13.5 HP
Toyama Motor Diésel TDE140XP	Potencia Máxima: 13.5 HP
Arvek M14S192SDG – Motor a Diesel	Potencia: 14 hp
Motor diésel Toyama TDWE18R-XP 025-014 refrigerado por agua	Potencia nominal: 11,03 kW / 14,78 HP
STIHL Motor de gasolina de 4 tiempos EHC 1505 S	Potencia [HP]: 15
Toyama Motor Gasolina TE150-XP	Potencia Máxima: 15.0 HP

Verificado contra las fichas de fábrica. La transmisión (poleas, bandas, acople) se define según el montaje: escríbanos al WhatsApp +57 311 409 3012 y lo dimensionamos con usted.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp **+57 311 409 3012**

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com