

RE 105.0 X

MERCADO



DOMÉSTICO

APLICACIONES

Según la ficha oficial del fabricante

- Limpieza en la casa y el jardín así como para la limpieza de vehículos particulares.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012

Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

Correo: gygarzon1@gmail.com



STIHL

HIDROLAVADORAS



Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



La RE 105 es una hidrolavadora compacta y robusta con un motor de inducción sin escobillas y bomba de aluminio. Su diseño permite que sea guardado y transportado fácilmente.

DATOS TÉCNICOS

Max. presión (120V) / (220V) [bar]: 130 / 150

Presión DE TRABAJO (120V) / (220V) [bar]: 95 / 110

Max. caudal de agua (120V) / (220V) [l/h]: 440 / 430

Min. caudal de agua (120V) / (220V) [l/h]: 355 / 380

Consumo energético (120V) / (220V) [kW/hp]: 2.1/1.6 / 2.3/1.7

Velocidad (120V) / (220V) [rpm]: 3,450 / 2,850

MATERIAL BOMBA: Aluminio

MATERIAL PISTONES: Acero inoxidable

PRINCIPALES ATRIBUTOS

ACOPLAMIENTO RÁPIDO EN LA PISTOLA PULVERIZADORA

CON BOQUILLA GIRATORIA Y DE CHORRO EN ABANICO

MANGUERA DE ALTA PRESIÓN DE 6 M

MOTOR DE INDUCCIÓN SIN ESCOBILLAS Y BOMBA DE ALUMINIO

ACOPLAMIENTO RÁPIDO EN EL APARATO

CARCASA MUY COMPACTA PERO ROBUSTA



CASEGA S.A.S.

Garzón, Huila · Colombia

RENDIMIENTO · 2

CONSUMO DE POTENCIA

1.60 kW

NÚMERO DE REVOLUCIONES

3450 r/min**ELÉCTRICO** · 2

TENSIÓN NOMINAL

127 V

CANTIDAD DE FASES

1**DIMENSIONES Y PESO** · 1

PESO DEL DISPOSITIVO SIN CABLE

15 kg**QUÉ NECESITA PARA OPERAR**

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

CONSUMO

1.60 kW

Ficha: Consumo de potencia

SERVICIO Y CONSEJOS

- Previo al encendido de tu equipo, deja circular el agua por el sistema de equipo. Acciona la lanza de proyección para una mejor circulación.
- Al terminar el trabajo, apaga el equipo y deja drenar agua por el sistema para limpiar el sistema de presión.
- Antes de almacenar el equipo, libera la presión contenida en la bomba activando el gatillo del sistema de proyección una vez apagada la máquina.
- Engrasa regularmente las terminales de las conexiones rápidas de la manguera para prolongar la vida útil de los empaques de la manguera.

**¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?**

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp**+57 311 409 3012**

Escanee para ver la ficha en línea
con fotos y precio actualizado

• Taller propio en Garzón

• Repuesto original

• Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.

Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)

gyggarzon1@gmail.com