RMA 235

PRECIO DE LISTA

$ 1.276.700

IVA incluido. Precio consultado el 20 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

DOMÉSTICO

APLICACIONES

Según la ficha oficial del fabricante

- Recolección de césped.
- Triturado de césped.
- Descarga lateral de césped.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.
Garzón, Huila · Colombia

STIHL

CORTACÉSPEDES

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Si deseas cortar un césped pequeño para un trabajo efectivo y silencioso, entonces el cortacésped RMA 235 es la elección ideal para ti. La característica de ajuste central de la altura de corte te permite seleccionar la longitud deseada para tu césped eligiendo una de las cinco configuraciones. Como cortacésped a batería, el RMA 235 es muy silencioso y libre de emisiones. Su diseño ligero y compacto y el manillar plegable aseguran que solo necesites un espacio reducido para guardarlo.

DATOS TÉCNICOS

Peso* [kg]: 13
cAPACIDAD DE RECOGEdOR DE HIERBA [l]: 30
BATERÍA ADMISIBLE: STIHL AK
ancho de corte [cm]: 33
ALTO de corte [mm]: 25-60
Nivel sonoro [dB(A)]:** 76
Potencia sonora [dB(A)]:** 90

PRINCIPALES ATRIBUTOS

EL ESTRIBO DE MANDO QUE CONECTA Y DESCONECTA LA CUCHILLA JUNTO CON EL BOTÓN DE BLOQUEO

BOTÓN GIRATORIO PARA FIJAR Y PLEGAR EL MANILLAR

ASA DE TRANSPORTE

RECOGEDOR DE HIERBA

BOTÓN DE BLOQUEO

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

El cortacésped a batería STIHL RMA 235, con batería del sistema AK, está pensado para cortar un césped privado pequeño de forma eficaz y silenciosa. Pesa 13 kg sin batería y corta un ancho de 33 cm.

Su carcasa compacta de polímero y su diseño ligero lo hacen fácil de usar y de llevar de un lado a otro. La altura de corte sale de un ajuste central, con cinco posiciones. La caja recogecésped plegable, de 30 l, está hecha para vaciarla sin complicaciones. Como funciona con batería, es muy silencioso y no produce emisiones, y el manillar plegable junto con su tamaño reducido hacen que ocupe poco espacio al guardarlo. La superficie que cubre con una carga depende del acumulador AK que se monte.

RENDIMIENTO · 4

NIVEL DE PRESIÓN SONORA MEDIDO LPA **76 dB(A)**	RÉGIMEN NOMINAL HERRAMIENTA DE TRABAJO **3400 r/min**
NIVEL DE POTENCIA ACÚSTICA GARANTIZADO LWA **90 dB(A)**	FACTOR DE INSEGURIDAD NIVEL DE PRESIÓN SONORA KPA **3 dB(A)**

ELÉCTRICO · 7

SISTEMA DE ACUMULADOR **AK**	ACUMULADOR RECOMENDADO **AK 20**
PESO DEL DISPOSITIVO SIN BATERÍA **13 kg**	SUPERFICIE MÁX. POR CARGA DE BATERÍA AK 10 **150 m²**
SUPERFICIE MÁX. POR CARGA DE BATERÍA AK 20 **300 m²**	SUPERFICIE MÁX. POR CARGA DE BATERÍA AK 30 **400 m²**
SUPERFICIE MÁX. POR CARGA DE BATERÍA AK 30 S **400 m²**	

DIMENSIONES Y PESO · 7

ANCHO DE CORTE **33 cm**	ALTURA DE CORTE **25 - 60 mm**
VOLUMEN COLECTOR DE HIERBA **30 l**	ALTURA MÁX. DEL DISPOSITIVO **108 cm**
DIÁMETRO DE LA RUEDA TRASERA **170 mm**	DIÁMETRO DE LA RUEDA DELANTERA **140 mm**
ANCHO DEL DISPOSITIVO SIN ARCHIVOS ADJUNTOS **37 cm**	

OTROS DATOS · 3

ACCIONAMIENTO **--**	VIBRACIÓN MANILLAR AHW **1.80 m/s²**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

VIBRACIONES, INSEGURIDAD K
0.90 m/s²

SERVICIO Y CONSEJOS

- Si la cuchilla está bloqueada por un objeto: apagar el cortacésped y sacar la batería. Solo después se debe retirar el objeto.
- Si la batería está colocada durante la limpieza, el mantenimiento o la reparación, la cuchilla se puede conectar involuntariamente. Pueden producirse lesiones graves y daños materiales.
- Los limpiadores corrosivos y la limpieza con chorro de agua u objetos puntiagudos podrían dañar el cortacésped, la cuchilla y la batería.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

• Taller propio en Garzón • Repuesto original • Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com