MSA 190 T

PRECIO DE LISTA

$ 1.545.300

IVA incluido. Precio consultado el 20 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

FORESTAL

CONSTRUCCIÓN & OTROS

APLICACIONES

Según la ficha oficial del fabricante

- Cortes de mantenimiento y reducción de copas directamente en el árbol.
- Trabajos en zonas residenciales, hospitales y colegios gracias a su baja emisión sonora.
- Poda de ramas muertas o enfermas en plantaciones frutales o de café.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.
Garzón, Huila · Colombia

STIHL

MOTOSIERRAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



La nueva STIHL MSA 190.0 T es una motosierra de poda a batería diseñada para profesionales de la arboricultura que buscan una alternativa potente, económica y silenciosa a las máquinas de gasolina. Equipada con un motor EC sin escobillas de 36V, ofrece un rendimiento de corte sobresaliente. Su diseño ergonómico con empuñadura superior (top-handle) y su bajo peso facilitan el manejo en altura, es la herramienta ideal para trabajos exigentes en zonas sensibles al ruido.

DATOS TÉCNICOS

TIPO DE MOTOR: EC
VOLTAJE [v]: 36
Peso* [kg]: 2.6
VELOCIDAD DE LA CADENA [m/s]: 20
TIEMPO DE TRABAJO [min]: 48
Nivel sonoro [dB(A)]:** 91
Potencia sonora [dB(A)]:** 99
Vibraciones izq/der [m/s²]: 3,8 / 3,9
Longitud de corte [cm]: 25-40
BATERÍA RECOMENDADA: AP 200 S

PRINCIPALES ATRIBUTOS

BOTÓN LATERAL DE BLOQUEO

ARGOLLA DE CONFORT

COMPARTIMENTO PARA BATERÍA AP

CADENA 1/4P Ó 3/8P

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La motosierra a batería STIHL MSA 190 T es para uso profesional y sirve tanto para el mantenimiento de copas como para eliminar la madera muerta y los brotes de troncos y de ramas. Con ella los profesionales del cuidado de árboles trabajan de manera ergonómica y eficaz, también en áreas sensibles al ruido: zonas residenciales, escuelas u hospitales. La batería recomendada es la AP 200 S.

Su alta velocidad de cadena y su fuerte aceleración permiten cortes finos y precisos, y el tope dentado la fija contra la madera. El anillo de confort facilita el enganche y mejora tanto el manejo como la libertad de movimiento.

El adaptador de cinturón opcional permite llevar la batería en el cinturón, y así el peso de la motosierra baja bastante.

Pesa 2,6 kg sin batería y monta una espada de 35 cm. Está destinada únicamente a especialistas entrenados en el mantenimiento de árboles.

RENDIMIENTO · 4

POTENCIA **1.20 kW**	CONSUMO DE POTENCIA **1.50 kW**
NIVEL DE PRESIÓN SONORA **91 dB(A)**	NIVEL DE POTENCIA ACÚSTICA **99 dB(A)**

ELÉCTRICO · 14

TENSIÓN MÁX. **40 V**	TENSIÓN NOMINAL **36 V**
SISTEMA DE ACUMULADOR **ALLPRO/AP**	ACUMULADOR RECOMENDADO **AP 200 S**
PESO DEL DISPOSITIVO SIN BATERÍA **2.6 kg**	CORTES MÁX. POR CARGA DE BATERÍA AP 200 S **170**
CORTES MÁX. POR CARGA DE BATERÍA AP 300 S **255**	CORTES MÁX. POR CARGA DE BATERÍA AP 500 S **306**

TIEMPO MÁX. DE FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA AP	
20	**37 min**
30	**47 min**
200	**48 min**
200 S	**28 min**
300 S	**48 min**
500 S	**58 min**

DIMENSIONES Y PESO · 4

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

ANCHO DE RANURA **1.10 mm**	LONGITUD DE LA ESPADA **35 cm**
PESO DEL SISTEMA SIN PILA **3.03 kg**	LONGITUD DEL DISPOSITIVO CON TOPE DE GARRA **306 mm**

OTROS DATOS · 3

PASO DE CADENA DE ASERRADO **1/4"P**	VALOR DE VIBRACIONES, DERECHA **3.9 m/s²**
VALOR DE VIBRACIONES, IZQUIERDA **3.8 m/s²**	

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

CONSUMO

1.50 kW
Ficha: Consumo de potencia

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE PARA MOTOR DE 2 TIEMPOS

Aceite STIHL 2 tiempos
Somos distribuidores STIHL. El STIHL 2T se dosifica en menor cantidad que un aceite convencional: el envase parece más caro, pero rinde más tiempo de trabajo y cuida mejor el motor. La proporción exacta de mezcla es la que indique el manual de su máquina.

SERVICIO Y CONSEJOS

- Utilice únicamente una batería original STIHL.
- Limpie la ranura de la espada y el orificio de aceite después de cada uso para asegurar una correcta lubricación.
- Retire la batería antes de realizar cualquier mantenimiento o al guardar el equipo.
- Después de cada uso, limpie bien la cadena y la espada para eliminar restos de aserrín y savia acumulada.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

• Taller propio en Garzón • Repuesto original • Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com