

Picapasto PP-12MR

MERCADO



AGRÍCOLA



FINCA

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Picado de pasto de corte para alimentación del ganado.
- Aprovechamiento de caña, maíz y sorgo forrajero.
- Preparación de material para ensilaje.
- Picado de residuos de cosecha y follaje.
- Reducción del desperdicio de forraje en el comedero.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012

Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

Correo: gyggarzon1@gmail.com



PENAGOS

PICAPASTOS

 Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



La picapasto ideal para grandes capacidades de producción y con bajos consumos de potencia.

DATOS TÉCNICOS

Producción Kg/h: 3500 – 4000*

Velocidad del Eje Principal R.P.M.: 300 – 350

Potencia requerida para motor eléctrico: 5 HP a 1750 rpm

Potencia requerida para motor a combustión**: 7 – 9 HP

Diámetro polea motor eléctrico A 1750 R.P.M. pulgadas: 4.5" Ø

Peso aproximado: 160 g

Longitud de corte milímetros: 10

Diámetro de la polea motriz en pulgadas: 22"Ø

Número de Cuchillas: 3



CASEGA S.A.S.

Garzón, Huila · Colombia

RENDIMIENTO · 4

PRODUCCIÓN KG/H 3500 – 4000*	VELOCIDAD DEL EJE PRINCIPAL R.P.M. 300 – 350
POTENCIA REQUERIDA PARA MOTOR ELÉCTRICO 5 HP a 1750 rpm	POTENCIA REQUERIDA PARA MOTOR A COMBUSTIÓN** 7 – 9 HP

MOTOR · 1

DIÁMETRO POLEA MOTOR ELÉCTRICO A 1750 R.P.M. PULGADAS 4.5" Ø

DIMENSIONES Y PESO · 3

PESO APROXIMADO 160 g	LONGITUD DE CORTE MILÍMETROS 10
DIÁMETRO DE LA POLEA MOTRIZ EN PULGADAS 22"Ø	

OTROS DATOS · 2

NÚMERO DE CUCHILLAS 3	BOCA DE ALIMENTACIÓN EN PULGADAS 12"
--------------------------	---

MOTORES CASEGA QUE LO ACCIONAN

Cruce con el catálogo CASEGA S.A.S. — este equipo declara "Potencia requerida para motor a combustión**: 7 – 9 HP". Se listan los motores cuya potencia publicada lo cubre.

Toyama Motor Gasolina TE90-XP	Potencia Máxima: 9.0 HP
Arvek M10S186SD – Motor a Diesel	Potencia: 10 hp
Toyama Motor Diésel TDE110EXP	Potencia Máxima: 10.0 HP
Toyama Motor Diésel TDE110RXP	Potencia Máxima: 10.5 HP
Toyama Motor Diésel TDE110XP	Potencia Máxima: 10.5 HP
Toyama Motor Diésel TDE110TB-XP	Potencia Máxima: 11.0 HP
Toyama Motor Diésel TDE110TBEXP	Potencia Máxima: 11.0 HP
Toyama Motor Gasolina TE130-XP	Potencia Máxima: 13.0 HP

Verificado contra las fichas de fábrica. La transmisión (poleas, bandas, acople) se define según el montaje: [escribanos al WhatsApp +57 311 409 3012](#) y lo dimensionamos con usted.




¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun-Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012



Escanee para ver la ficha en línea
con fotos y precio actualizado

• Taller propio en Garzón

• Repuesto original

• Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.

Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)

gyggarzon1@gmail.com