

# Picapasto PP-7M

## MERCADO



AGRÍCOLA



FINCA

## APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Picado de pasto de corte para alimentación del ganado.
- Aprovechamiento de caña, maíz y sorgo forrajero.
- Preparación de material para ensilaje.
- Picado de residuos de cosecha y follaje.
- Reducción del desperdicio de forraje en el comedero.

## ASESORÍA

**WhatsApp:** +57 311 409 3012

**Dirección:** Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

**Correo:** gygarzon1@gmail.com



**CASEGA S.A.S.**  
Garzón, Huila · Colombia



PENAGOS

# PICAPASTOS

 Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Ideal para fincas donde las necesidades de pasto picado son bajas.

## DATOS TÉCNICOS

**Producción\*:** 600 a 900 kg/h\*

**Velocidad del volante:** 200 – 220 rpm

**Potencia motor eléctrico:** 1.5 HP a 1800 rpm / 2 HP a 1800 rpm

**Motor diésel o gasolina a 1800 RPM\*\*\*:** 6.5 HP

**Diámetro polea motor a 1850 rpm – pulgadas:** 3.0 TIPO A

**Peso aproximado:** 60 kg

**Longitud de corte:** 9 mm / 7 mm

**Diámetro del volante en pulgadas:** 24"

**Modelo\*\*:** PP-7M 2C / PP-7M 3C

RENDIMIENTO · 4

|                                                                 |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| PRODUCCIÓN*<br>600 a 900 kg/h*                                  | VELOCIDAD DEL VOLANTE<br>200 – 220 rpm          |
| POTENCIA MOTOR ELÉCTRICO<br>1.5 HP a 1800 rpm / 2 HP a 1800 rpm | MOTOR DIÉSEL O GASOLINA A 1800 RPM***<br>6.5 HP |

MOTOR · 1

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| DIÁMETRO POLEA MOTOR A 1850 RPM – PULGADAS<br>3.0 TIPO A |
|----------------------------------------------------------|

DIMENSIONES Y PESO · 3

|                                         |                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| PESO APROXIMADO<br>60 kg                | LONGITUD DE CORTE<br>9 mm / 7 mm |
| DIÁMETRO DEL VOLANTE EN PULGADAS<br>24" |                                  |

OTROS DATOS · 2

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| MODELO**<br>PP-7M 2C / PP-7M 3C | BOCA DE ALIMENTACIÓN EN PULGADAS<br>73 |
|---------------------------------|----------------------------------------|

MOTORES CASEGA QUE LO ACCIONAN

Cruce con el catálogo CASEGA S.A.S. — este equipo declara "Motor diésel o gasolina a 1800 RPM\*\*\*: 6.5 HP". Se listan los motores cuya potencia publicada lo cubre.

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Toyama Motor Gasolina TE65RXP    | Potencia Máxima: 6.5 HP |
| Toyama Motor Gasolina TE65X      | Potencia Máxima: 6.5 HP |
| Toyama Motor Gasolina TE65XP     | Potencia Máxima: 6.5 HP |
| Arvek M06S178SD – Motor a Diesel | Potencia: 6,7 hp        |
| Toyama Motor Diésel TDE70BXP     | Potencia Máxima: 7.0 HP |
| Toyama Motor Diésel TDE70EXP     | Potencia Máxima: 7.0 HP |
| Toyama Motor Diésel TDE70RXP     | Potencia Máxima: 7.0 HP |
| Toyama Motor Diésel TDE70XP      | Potencia Máxima: 7.0 HP |

Verificado contra las fichas de fábrica. La transmisión (poleas, bandas, acople) se define según el montaje: [escribanos al WhatsApp +57 311 409 3012](#) y lo dimensionamos con usted.



## ¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun-Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

**+57 311 409 3012**



Escanee para ver la ficha en línea  
con fotos y precio actualizado

• Taller propio en Garzón

• Repuesto original

• Garantía por escrito

**CASEGA S.A.S.**

Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)

gyggarzon1@gmail.com