Picapasto PP-7M

MERCADO

AGRÍCOLA

FINCA

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Picado de pasto de corte para alimentación del ganado.
- Aprovechamiento de caña, maíz y sorgo forrajero.
- Preparación de material para ensilaje.
- Picado de residuos de cosecha y follaje.
- Reducción del desperdicio de forraje en el comedero.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

PENAGOS

PICAPASTOS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Ideal para fincas donde las necesidades de pasto picado son bajas.

DATOS TÉCNICOS

Producción*: 600 a 900 kg/h*
Velocidad del volante: 200 – 220 rpm
Potencia motor eléctrico: 1.5 HP a 1800 rpm / 2 HP a 1800 rpm
Motor diésel o gasolina a 1800 RPM*:** 6.5 HP
Diámetro polea motor a 1850 rpm – pulgadas: 3.0 TIPO A
Peso aproximado: 60 kg
Longitud de corte: 9 mm / 7 mm
Diámetro del volante en pulgadas: 24”
Modelo:** PP-7M 2C / PP-7M 3C

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Picapasto PP-7M de Penagos está pensada para fincas que necesitan poco pasto picado. Su bastidor de lámina de acero mantiene bien alineados los ejes y los piñones, y eso se traduce en un funcionamiento suave. El eje principal va montado sobre rodamientos, y la piñonería y el sinfín trabajan en baño de aceite, lo que le da una gran durabilidad.

Pica en rodajas completas, algo útil para la ración diaria, y con ella se puede dar ración a un grupo de hasta 20 novillos de 180 kilos cada uno; también sirve para alimentar caballos, cabras y ovejas. Un protector cubre las cuchillas para cuidar al operario y dirigir el material de salida.

Se entrega con volante de dos o tres cuchillas: eso cambia la longitud del corte, no la capacidad. Puede operarse a mano o con motor, y si es de combustión necesita una base adicional.

RENDIMIENTO · 4

PRODUCCIÓN* **600 a 900 kg/h***	VELOCIDAD DEL VOLANTE **200 – 220 rpm**
POTENCIA MOTOR ELÉCTRICO **1.5 HP a 1800 rpm / 2 HP a 1800 rpm**	MOTOR DIÉSEL O GASOLINA A 1800 RPM*** **6.5 HP**

MOTOR · 1

DIÁMETRO POLEA MOTOR A 1850 RPM – PULGADAS **3.0 TIPO A**

DIMENSIONES Y PESO · 3

PESO APROXIMADO **60 kg**	LONGITUD DE CORTE **9 mm / 7 mm**
DIÁMETRO DEL VOLANTE EN PULGADAS **24”**	

OTROS DATOS · 2

MODELO** **PP-7M 2C / PP-7M 3C**	BOCA DE ALIMENTACIÓN EN PULGADAS 73

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

MOTORES CASEGA QUE LO ACCIONAN

Cruce con el catálogo CASEGA S.A.S. — este equipo declara "Motor diésel o gasolina a 1800 RPM***: 6.5 HP". Se listan los motores cuya potencia publicada lo cubre.

Toyama Motor Gasolina TE65RXP	Potencia Máxima: 6.5 HP
Toyama Motor Gasolina TE65X	Potencia Máxima: 6.5 HP
Toyama Motor Gasolina TE65XP	Potencia Máxima: 6.5 HP
Arvek M06S178SD – Motor a Diesel	Potencia: 6,7 hp
Toyama Motor Diésel TDE70BXP	Potencia Máxima: 7.0 HP
Toyama Motor Diésel TDE70EXP	Potencia Máxima: 7.0 HP
Toyama Motor Diésel TDE70RXP	Potencia Máxima: 7.0 HP
Toyama Motor Diésel TDE70XP	Potencia Máxima: 7.0 HP

Verificado contra las fichas de fábrica. La transmisión (poleas, bandas, acople) se define según el montaje: escríbanos al WhatsApp +57 311 409 3012 y lo dimensionamos con usted.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp **+57 311 409 3012**

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com